



Rackit varmesensor

Climax HD-9

HD-9 er en trådløs, fast 57°C varmedetektor med en temperaturføler på 8,3°C. Med innebygd sirene utløser HD-9 en hørbar alarm når temperaturen stiger til over 57 ° C eller stiger med 8,3 ° C eller mer per minutt . Sirene styrken er 95dB. Varmesensoren er velegnet å bruke som alarmdeteksjon i rom hvor det naturlig kan være røyk uten at det er brann eller branntilløp som f.eks. på et kjøkken.

SPESIFIKASJONER

Power	Alkaline AA x 3 (Batteries)
Battery life	3 years or over *
•Radio frequency available	433 MHz/ 868.35 MHz FM/ 868.6375 MHz Narrow FM
Radio range	433 MHz : over 200 meters in open space 868.35 MHz FM / 868.6375 MHz Narrow FM : over 300 meters in open space
•Operating temperature	-10° to 50°C
Humidity	up to 95% non-condensing
Dimensions	Ø 105 mm x 42 mm